

Procedimentos Paradox 728 / 738 / 748

Modelo 728 – Aceita até 10 setores -> 48 senhas sendo 01 – mestre / 02 a 47 – usuário – 48 coação.

Modelo 738 – Aceita até 18 Setores-> 48 senhas sendo 01 – mestre / 02 a 47 – usuário – 48 coação.

Modelo 748 – Aceita até 24 Setores-> 48 senhas sendo 01 – mestre / 02 a 47 – usuário – 48 coação.

Problema	Solução
Cadastrar Senha	[Entrar] + [] [] [] [] [] + [] [] + [] [] [] [] [] + [Entrar] + [Entrar] (cód Mestre) (usuário a ser criado) (nova senha)
Apagar Senha	[Entrar] + [] [] [] [] [] + [] [] + [2nd] + [Entrar] + [Entrar] (cód Mestre) (usuário a apagar)
Anular Setor (tecla Anlr ou Byp ou Exc)	[Anlr] + [] [] [] [] [] + [] + [Entrar] (cód mestre) Acender setor(es) que vão ser anulados
Ligar Alarme	1º) Fechar todo o local ou anular setores abertos. 2º) Led Verde irá acender. 3º) Digitar senha pausadamente. Após digitar o led verde ira piscar e o cadeado vermelho irá acender.
Desligar Alarme	1º) Digitar a senha pausadamente. O cadeado vermelho irá apagar
Senha Não funciona	Pressionar a tecla [Apagar] e digitar a senha pausadamente de novo
Enviar Pânico de teste	Pressionar as teclas 1 e 3 juntas por 3 segundos

A tecla Prbl (ou Trbl) é uma tecla que indica alguns problemas da central. Se ela acender, pedir para o cliente apertá-la. Após apertar esta tecla irá acender os seguintes números que indicam o problema:

Qdo acender a tecla	Indica que	Solução
1	Bateria está baixa ou desconectada	Se o local estiver sem energia, esperar a energia retornar e após 6 horas pressionar a tecla [apagar] que a luz apagará sozinha. Caso não apague abrir OS para troca.
2	Falha de Energia	Se o local estiver sem energia, quando a energia voltar a luz irá apagar. Caso tenha energia verificar



		se não tem disjuntor desligado. Caso todos os disjuntores estiverem ligados, abrir OS.
4	Sirene Cortada ou falha na fiação da Sirene	Abrir OS
7	Falha de Comunicação com o monitoramento.	Pedir para o cliente mandar um pânico. Caso não chegue o sinal, pedir para verificar com a telefônica se a linha está ok. Caso a linha estiver ok, abrir OS.
8	Central perdeu a hora do relógio interno	Ajustar o relógio, pressionando: [Entrar] + [] [] [] + [MEM] + [H] [H] [M} [M] + [Entrar] (cód mestre) (tecla mem) hora minuto
10	Corte de Linha Telefônica	Abrir OS